

Reverse Engineering

Sniffen

Wie man EMS Telegramme identifiziert und z.B. in den „collectord“ einbaut, hat Michael Moosbauer (moosy) detailliert [im Thread](#) beschrieben. In der Zwischenzeit (Mitte April 2014) sind einige Änderungen eingetreten, so dass moosys aktualisierter Text, auch der einfacheren Auffindbarkeit halber, hier noch einmal wieder gegeben wird.

HowTo

Der Einbau eines neuen Features ist eigentlich immer gleich:

- Identifizierung der Parameter/Werte, die man ändern/einstellen kann.
- Herausfinden, in welchen Telegrammen sie stecken. Das geht mit dem collectord recht leicht, allerdings muss hierzu der ems-collector mit Raw-Kommando-Support gebaut werden (Zeile 3 des Makefiles auskommentieren, d.h. Raute entfernen). Dann im collectord:

```
a) 'raw read <device> <type> <offset> <len>' also:  
   raw read DE TY 0 25 , wobei DE das DEVICE is (also 10=RC35, 08=UBA),  
   und TY der Telegrammtyp, den man im Verdacht hat, dass er zuständig ist.  
   Ausgabe merken.  
b) Wert am RCxx[x] verstellen  
c) a) wiederholen. Wenn sich was geändert hat, ist es ein heißer Kandidat.  
d) a) - c) wiederholen um sicherzugehen  
e) raw read DE TY OFF 1 , wobei OFF der ausgezählte Offset ist,  
   so lange probieren, bis genau dieser eine Wert da steht  
f) 'raw write <device> <type> <offset> <data0> ... <dataX>', also:  
   raw write DE TY OFF <andererWert> und gucken, ob sich der Wert am  
   RCxx[x] geändert hat.  
   WENN NICHT: mit raw write DE TY OFF <Wert aus e)> alten Wert  
   wiederherstellen.  
g) Für die Messwerte parallel die Werte am RCxx[x] ablesen und per raw read  
   gucken,  
   ob man sie irgendwo findet (dabei beachten: raw read liefert hex,  
   Temperaturen sind  
   oft verdoppelt  $30^\circ=60$  oder verzehnfacht  $30^\circ=300$ ).
```

- Ins EMS-Wiki eintragen (lassen)
- In den ems-collector einbauen (lassen)
- Ins Webinterface einbauen (lassen)

From:

<https://emswiki.thefischer.net/> -

Permanent link:

<https://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:re&rev=1397836923>



Last update: **2015/12/30 21:00**